

# Disco de Inicio

Este documento describe los pasos a seguir para solucionar el problema de las personas que poseen computadoras que no permiten realizar el booteo desde el CD-ROM, ya que esta opción no se encuentra disponible en las BIOS de las máquinas.

La solución del problema se va a realizar en 5 sencillos pasos.

## **1er Paso:**

Descargar los archivos de la página de GSL

<http://www.gsl.unt.edu.ar/desc/booteo/smbinst.exe>

<http://www.gsl.unt.edu.ar/desc/booteo/theme-es>

## **2do Paso:**

En "MSDOS" o en "Símbolo de Sistema", disponibles en windows, debemos posicionarnos en el directorio donde se encuentran los archivos descargados. Suponiendo que fueron descargados en un directorio llamado Tuquito en la unidad C.

```
C:\>cd tuquito
```

```
C:\Tuquito>
```

Para cerciorar que nos encontramos en el directorio correcto hacemos un "dir", y debemos ver los nombres de los archivos.

```
C:\Tuquito>dir
```

```
smbinst.exe theme-es
```

```
C:\Tuquito>
```

## **3er Paso:**

Colocamos el Diskette en la unidad a: y en el directorio en donde realizamos las descargas de los archivos, ejecutamos el siguiente comando:

```
C:\Tuquito>smbinst.exe -t theme-es -d 0
```

Una vez ejecutado el comando deberíamos ver:

*Smart boot Manager 3.7.1 Installer Copyright © 2000 Suzhe, Lonius*

*This is free software, you can redistribute it and/or modify it  
under the terms of the GNU General Public License version 2.*

*This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY!*

A la pregunta que nos hace el programa, debemos contestarla con la letra “y” (yes).

*Are you sure want to install Smart BootManager into drive 0 [y/n]?y*

Si la instalación se realiza con éxito deberíamos ver el siguiente mensaje:

*Installation successful!*

#### **4to Paso:**

Una vez creado el disco de inicio de Tuquito, debemos reiniciar la computadora, para realizar el booteo desde el Diskette (dicha opción se encuentra disponible en la BIOS).

Nota: Este cuadro es un ejemplo de lo que deberíamos ver en la pantalla de la computadora cuando realizamos en booteo desde el Diskette.

<i>Menú Inicio</i>			
Banderas	Número	Tipo	
-----	-----	NONE	Quito to BIOS
-----	-----	NONE	Power Off
-----	-----	NONE	Reboot
-----	FD0	NONE	Floppy
-----	HD0	NONE	HardDisk
-----	CD0	NONE	CDROM

Colocamos en CDROM de Tuquito en la unidad de CD, y nos posicionamos en la opción CDROM del menú. Cuando presionemos la tecla ENTER nos hará una pregunta (¿Guardar Cambios?) a la cual vamos a responder de manera afirmativa con la tecla “s”.

#### **5to Paso:**

- Disfrutar de Tuquito-K
- Evaluar el Software Disponible.
- Realizar comentarios en la lista de Correo.
- Informar sobre posibles fallos.

Para mayor información sobre Tuquito, por favor visite:

<http://www.tuquito.com.ar>

Alfredo Ignacio Díaz [nacho@tuquito.com.ar](mailto:nacho@tuquito.com.ar)